

Schnellanleitung für die Installation und Konfiguration von Guard1 Plus

Folgen Sie diesen Instruktionen für die Installation von Guard1 Plus Version 2.8. Für detaillierte Informationen zur Nutzung empfehlen wir das Guard1 Plus Handbuch auf der CD. Sie werden aufgefordert werden, alle älteren Versionen während des Guard1 Plus 2.8 Installationsprozesses zu deinstallieren. Ihre alte Guard1 Plus Datenbank und die Sicherungskopien werden automatisch in den neuen Ordner der Guard1 Plus Version 2.8 kopiert.

Guard1 Plus Version 2.8 Minimum Systemanforderungen:

- 2.66 GHz Prozessor
- 1 Gigabyte (GB) RAM
- 1.5 GB freien Festplattenspeicher
- Für die Transfereinheit(-en) ist ein serieller oder USB-Anschluß erforderlich
- Microsoft Word 2000 oder neuer (für das Modul Regeln und erweiterte Berichte)
- Microsoft Excel 2000 oder neuer (für das Modul Rounds Tracker)
- Eines der folgenden Betriebssysteme
 - Windows XP mit Service Pack 3 (allein 32 bit)
 - Vista mit Service Pack 2 (Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate) (32/64 bit)
 - Windows 7 (Home Premium/Professional/Ultimate) (32 und 64 bit)

Installation von Guard1 Plus:

Folgen Sie diesen Instruktionen für die Installation von Guard1 Plus.

1. **Für die Installation von Guard1 Plus müssen Sie als lokaler Administrator angemeldet sein.**
2. Legen Sie die Guard1 Plus CD in das CD-Laufwerk ein. Der Installationsassistent wird automatisch geöffnet.
3. Sollte der Installationsassistent nicht automatisch starten klicken Sie auf "Arbeitsplatz" und selektieren das CD-Laufwerk. Doppelklicken Sie auf die Datei **setup.exe**.
4. Möglicherweise werden Sie gebeten einige vorausgesetzte Programme wie „Microsoft .NET Framework 3.5" und/oder "Prolific USB-to-Serial Kabel Treiber" zu installieren. Wenn ja, klicken Sie bitte auf **Installieren**.
5. Klicken Sie **Weiter** um die Installation der Voraussetzungen abzuschließen und danach wählen Sie **Beenden**.
6. Klicken Sie **Weiter** für die Installation von Guard1 Plus.
7. Selektieren Sie „Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung" und klicken dann **Weiter** und **Installieren**.
8. Sollte bereits eine ältere Version von Guard1 Plus auf diesem Computer installiert sein, werden Sie zur Deinstallation der älteren Version aufgefordert. Sollte dies der Fall sein, klicken Sie auf **OK**, wenn die Nachricht „Setup hat eine ältere Version von Guard1 Plus gefunden" erscheint und wählen dann **Beenden**, um den Guard1 Plus 2.8 Installationsassistenten zu verlassen. Deinstallieren Sie die ältere Version über die Systemsteuerung, starten Sie den Computer neu und beginnen dann erneut mit der Guard1 Plus 2.8 Installation.
9. Nachdem Version 2.8 installiert wurde klicken Sie bitte auf **Beenden** und starten Sie den Computer neu.

Anschließen des Downloaders:

Der Direct Downloader sollte erst **NACH** der Installation von Guard1 Plus angeschlossen werden.

1. Positionieren Sie den Downloader in der Nähe Ihres Computers.
2. Im Lieferumfang des Downloaders sind zwei Kabel enthalten, so dass Sie diesen entweder seriell oder per USB-Port anschließen können.
 - a. Beim Anschließen des Downloaders an einen USB-Anschluss verbinden Sie das Kabel Ihres Downloaders mit einem USB-Port Ihres Computers und gehen weiter zu **Schritt 4**.
 - b. Sollten Sie den Downloader mit einem seriellen Anschluss verbinden, fahren Sie Ihren Computer herunter und schalten diesen komplett aus. Gehen Sie dann weiter zu **Schritt 3**. Verbinden Sie keinen Downloader mit Ihrem Computer so lange dieser angeschaltet ist!

3. Lokalisieren Sie den seriellen Anschluss (COM) an Ihrem Computer und verbinden mit diesem das Downloader-Kabel. Verbinden Sie das andere Ende des seriellen Kabels mit Ihrem Downloader. Schalten Sie den Computer an.
4. Verbinden Sie das Netzteil mit Ihrem Downloader und mit einer Steckdose. Am Downloader sollte nun die LED "Power" leuchten.
5. Gehen Sie zum nächsten Abschnitt um sicherzustellen, dass Guard1 Plus den Downloader erkennt.

Hinzufügen des Downloaders in Guard1 Plus:

Sollte der Downloader in der Registrierkarte **System** in Guard1 Plus nicht gelistet sein, muss dieser hinzugefügt werden.

1. Starten Sie Guard1 Plus und öffnen die Registrierkarte **System**.
2. Wenn kein Direct Downloader unter Transfereinheiten gelistet ist, doppelklicken Sie für den Start des Geräteassistenten **Transfereinheiten**.
3. Legen Sie eine PIPE in den Downloader und folgen für ein automatisches Hinzufügen den Anweisungen des Geräteassistenten. Der Assistent wird sowohl die PIPE als auch den Downloader hinzufügen.
4. Der Downloader ist nun bereit für die Nutzung.
5. Gehen Sie für das Leeren der PIPE zum nächsten Abschnitt, damit Sie neue Knöpfe hinzufügen können.

Leeren der PIPE:

Bevor Sie neue Knöpfe hinzufügen können, sollten Sie die PIPE leeren.

1. Legen Sie die PIPE in den Downloader.
2. Die PIPE sollte automatisch herunterladen.
3. Sollten neue Knöpfe vorhanden sein, wird sich der **Namensvergabe Assistent** öffnen.
4. Selektieren Sie, „**Einen Namen vergeben oder Nicht zugeordnet**“ und fahren Sie fort, klicken Sie **Weiter** und dann **Beenden**.
5. Öffnen Sie die Registrierkarte „Knöpfe“ und erweitern die Nicht zugeordneten Knöpfe.
6. Wählen Sie jeden einzelnen Nicht zugeordneten Knopf, drücken Sie die Taste „**Entfernen**“ auf Ihrer Tastatur und bestätigen mit **Ja**.
7. Gehen Sie für das Hinzufügen neuer Knöpfe zum nächsten Abschnitt.

Hinzufügen von Knöpfen:

Mitarbeiter-, Kontroll- und Ereignisknöpfe werden alle in gleicher Weise hinzugefügt.

1. Lesen Sie jeden Knopf mit der PIPE und dokumentieren Sie die Lesereihenfolge.
2. Erfassen Sie außerdem auch die Beschreibung jedes einzelnen gelesenen Knopfes (in der richtigen Reihenfolge).
3. Legen Sie die PIPE in den Downloader. Diese sollte automatisch herunterladen.
4. Der Namensvergabe Assistent wird nun gestartet.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Knöpfe werden in Lesereihenfolge gelistet. Für jeden Knopf wird Sie nun der Assistent einzeln bitten, den Knopftyp (Mitarbeiter, Kontrollpunkt, Ereignis) und dessen Beschreibung zu spezifizieren.
6. Gehen Sie nun zum nächsten Abschnitt, um Ihre Kontrollpunkte einer Runde hinzuzufügen.

Erstellen einer Runde:

Sie müssen Ihre Kontrollpunkte einem Objekt hinzufügen, damit deren Daten in einem Bericht wiedergegeben werden können.

1. Öffnen Sie die Registrierkarte Objekte.
2. Doppelklicken Sie auf **Kunden**, um einen neuen Kunden hinzuzufügen.
3. Geben Sie die Kundeninformationen ein und klicken dann auf **Weiter**.
4. Selektieren Sie **Weiter zum Bild beenden** und klicken dann **Weiter**, danach **Beenden**.
5. Lokalisieren Sie den gerade erstellten Kunden in der Registrierkarte Objekte.
6. Klicken Sie rechts auf diesen Kunden und selektieren dann **Kontrollpunkt hinzufügen**.
7. Selektieren Sie alle dem Kunden hinzuzufügenden Kontrollpunkte und klicken dann **Weiter**.
8. Wählen Sie **Beenden**.